

# JA Comfort-868



- ✓ fabricant : Elero
- ✓ récepteur radio bidirectionnel 868 MHz intégré
- ✓ routage du signal radio
- ✓ puissances disponibles 6 Nm 9 Nm
- ✓ câble d'alimentation de 0,5 ml avec fiche Hirschmann
- ✓ alimentation : 230 V/50 Hz
- ✓ frein électromagnétique
- ✓ démarrage lent, approche lente des positions finales
- ✓ réglage des fins de course : électronique
- ✓ temps de fonctionnement continu : 5 min pour le modèle 6 Nm, 4 min pour le modèle 9 Nm
- ✓ interrupteur de sécurité supplémentaire
- ✓ classe de sécurité : IP 54
- ✓ puissance : 115–156 W
- ✓ vitesse : 26 tr/min
- ✓ vitesse de l'orientation des lames : 6 tr/min

caractérisent par une technologie de pointe, ce qui se manifeste, entre autres, par la durabilité de la transmission, la protection thermique intégrée et le boîtier étanche qui prolonge la durée de vie et de fonctionnement sans défaillance.

Le confort d'utilisation du moteur est garanti par **un frein électromécanique silencieux et une vitesse de rotation lente permettant un réglage précis de la position des lames**. Il est ainsi possible de créer exactement les conditions d'ensoleillement à l'intérieur souhaitées par les utilisateurs.

Les moteurs Elero JA sont équipés de butées de fin de course électroniques, réglés via un câble de montage ou une télécommande. **La commande s'effectue au moyen de télécommandes et de transmetteurs Elero ou de la box NiceSmart.**

La gamme comprend des moteurs de différentes puissances, adaptés aux dimensions des stores.